



PARAMÉTRAGE DES SERVICES DEPUIS VOTRE TÉLÉPHONE

Version du 16.10.2023

Services	Description	Activation-Désactivation
Présentation du numéro de l'appelant	Permet d'identifier l'appelant	Toujours actif
Signal d'appel	Signal (bip) qui indique à l'appelé déjà en ligne, l'arrivée d'un deuxième appel Tapez « R puis 2 » pour prendre le 2 ^{ème} appel	Toujours actif
Message d'attente double appel	Message d'attente indiquant à votre correspondant que vous êtes déjà en ligne. Ce dernier est invité à renouveler son appel.	Toujours actif
Désactivation/ Réactivation permanente du répondeur	Permet de désactiver ou de réactiver le répondeur	Désactivation : Tapez : #99# Réactivation : Tapez *99#
L'appel en attente	Mise en attente du 1er correspondant lors d'un double appel	Toujours actif
Transfert d'appel immédiat	Transfert immédiat vers un numéro français fixe ou portable saisi depuis votre téléphone	Activation permanente : Tapez *21* + le n° de téléphone Désactivation : Tapez : #21# Activation sur non réponse : Tapez *23* + le n° de téléphone Désactivation : Tapez : #23#
La conférence à 3	Pendant un appel en cours, établissement d'un 2 ^{ème} appel, et mise en conférence des 3 correspondants	Toujours actif Activation : Tapez « R » pour établir le 2 ^{ème} appel puis « R puis 3 » pour mettre en conférence
Les messages en instance	Messages en instance sauvegardés sur la boîte vocale	Toujours actif
Masquage du numéro de téléphone appel par appel	Le N° de téléphone de l'appelant n'est pas visible par l'appelé, pour l'appel à venir	Activation : Tapez : *92*+ votre numéro de téléphone
Masquage permanent de l'identifiant d'appel	Le n° de téléphone de l'appelant n'est pas visible par l'appelé pour tous les appels à venir	Activation : Tapez*93# Désactivation : Tapez #93#
Rappel du dernier appelant	Rappel du dernier appel entrant non répondu	Tapez 3131

132, rue de la Houve - 57150 CREUTZWALD - Siret : 779 951 235 000 26

Agence ouverte du lundi au jeudi de 13h30 à 17h, le matin du lundi au vendredi sur rendez-vous

Tél. 03.87.29.39.49 Mail : contact@enes.fr Site : enes.fr

Renvoi vers la messagerie vocale	-L'appel entrant n'est pas décroché ou -Vous choisissez un renvoi permanent sur votre messagerie ou -En cas de problème technique de votre ligne	Par défaut sur non réponse /occupation Activation permanente : Tapez *75# Désactivation : Tapez #75#
Blocage des numéros masqués	Permet de bloquer les numéros masqués de façon permanente	Activation : Tapez *182# Désactivation : Tapez #182#
Blocage d'un n° de téléphone	Permet de bloquer de façon permanente un n° de téléphone qui s'affiche sur votre téléphone	Activation du service : Tapez *177* Désactivation du service : Tapez #177# Ajout d'un n° de téléphone : Tapez *176# suivi du n° de téléphone Suppression d'un n° de téléphone Tapez #176# suivi du n° de téléphone
Paramétrer le nombre de sonnerie de votre téléphone	Permet d'augmenter (jusqu'à 24) ou de diminuer le nombre de sonnerie (au moins 4) de votre téléphone	Activation : Tapez *161* suivi du nombre de sonneries entre 4 et 24 Désactivation : le nombre de sonneries repasse à 4 Tapez #161#
DESACTIVER TOUS LES SERVICES		*95#

